ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-111A
Art. Nr.: 36758

9120015729282

Kurzbeschreibung
Funkempfänger, 16A, Aufputz



Der Funkempfänger ET-111A ermöglicht in Verbindung mit dem Funk-Raumthermostat ET-14A ein einfaches Schalten von Heiz- oder Kühlgeräten. Der Frequenzbereich 868 MHz ermöglicht eine große Reichweite und optimale Verbindung. Der ET-111A schaltet 16 A und kann auf der Wand oder einer UP-Dose 100 / 100 montiert werden. Schaltstrom: 16 A, Abmessungen: 140x54x25 mm, Schutzart: IP 20, Sendefrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✖
Geeignet für Pulsdrücker	✖
Geeignet für Rollladenschalter	✖
Geeignet für Jalousieschalter	✖
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✖
Geeignet für Schalter	✖
Im Gehäuse	✔
Im Röhrensockelgehäuse	✖
Als Modul/Platine	✖
Stromversorgung	230 V AC
Tast-Betrieb	✖
Schalt-Betrieb	✔
Mit Funkhandsender	✖
Mit Funkcodiergerät	✖
Mit Funktaster	✖
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	✔
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	sonstige
Farbe	weiß
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige
Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	✖
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Leistungsaufnahme	3680 Watt
Anzahl der Relais	1
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Funkfrequenz	868 Megahertz
Codelänge (Bit)	0
Anzahl der Befehle	0

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com