


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 1fach Up

Art. Nr. **85121100**

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- Dimmbare konventionelle/elektronische Trafos: 25 – 400 VA/25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Montageart	Unterputz
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Ausführung	eckiger Tragring
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Kanalzahl	1
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375944

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1-fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1-fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx