


BERKER .net Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht mit eckigem Tragring Up

Art. Nr. **85422100**

- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen/Energiesparlampen: je Kanal 12 – 40 W/je Kanal 15 – 54 W
- Dimmbare konventionelle/elektronische Trafos je Kanal: 35 – 300 VA/35 – 300 W
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up

Universal-Tastdimmer 2-fach, Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer), auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drucktaster
Seriendimmer	Ja
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Ja
Ausführung	eckiger Tragring
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Montageart	Unterputz
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	33.2 mm
Produktgruppe	Einsatz
EAN	4011334375937

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2-fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2-fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4-fach quicklink: 8564xx