ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-111C
Art. Nr.: 40039

9120061392454

Kurzbeschreibung
Funkempfänger für UP-Doseneinbau, 10A



Der Funkempfänger ET-111C ermöglicht einfaches Schalten von elektrischen Heizgeräten sowie Fußbodenheizungen. Der Empfänger kann mit dem ET-14A die Raumtemperatur sowie in Verbindung mit dem Fernfühler ET-EF-111 auch die Fußbodentemperatur steuern. Der Frequenzbereich 868 MHz sorgt für eine große Reichweite und optimale Verbindung. Montage in UP-Dose, Schaltstrom: 10 A, Abmessungen: 50x47x33 mm, Schutzart: IP 20, Sendfrequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.

ETIM 10 Merkmale

Geeignet für Dimmer	✖
Geeignet für Pulsdrücker	✖
Geeignet für Rollladenschalter	✖
Geeignet für Jalousieschalter	✖
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	✖
Geeignet für Schalter	✔
Im Gehäuse	✖
Im Röhrensockelgehäuse	✖
Als Modul/Platine	✔
Stromversorgung	230 V AC
Tast-Betrieb	✖
Schalt-Betrieb	✔
Mit Funkhandsender	✖
Mit Funkcodiergerät	✖
Mit Funktaster	✖
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Halogenfrei	✖
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Farbe	weiß
Transparent	✖
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige
Modulation	UKW (FM)
Rollingcode-System	✖
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖

Leistungsaufnahme	2300 Watt
Anzahl der Relais	1
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Funkfrequenz	868 Megahertz
Codelänge (Bit)	0
Anzahl der Befehle	0

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com